



Caractéristiques Noxion Tube LED T8 Avant (EM/Direct 230V) Standard Output 15W 1800lm - 865 Lumière Du Jour | 120cm - Équivalent 36W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|----------------------------------|---|
| Réf. | 249091 |
| EAN | 8719157049368 |
| Code Fabricant | 8719157049368 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion Avant LEDtube T8 Standard (EM/Direct) 1200mm 15W/865 (36W eqv.) with Starter |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 25 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | E |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Tension (V) | 220-240 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Technologie | LED |
| Substitut (Watt) | 36 |
| Wattage | 15W |
| Dimmable | Non |
| Culot | G13 |
| Rotatif | Non |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1800lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Tube LED T8 |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Information produit

| | |
|--------------------|---|
| Starter LED inclus | Oui |
| Ballast | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output | Standard Output |
| Logement | Plastic |
| Product Serie | Avant |

Dimensions

| | |
|---------------|-------|
| Longueur | 120cm |
| Longueur (mm) | 1213 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix bas garantis**  **Jusqu'à 7 ans de garantie**

 **Retours faciles jusqu'à 14 jours**  **Eclairage LED durable**