



Specificaties Philips LED Montagebalk
CoreLine Wit 10.8W/17W
1500lm/2400lm - 830-840 CCT | 60cm -
Vervangt 2x18W

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 255170 |
| EAN | 8720169768390 |
| Fabrikantcode | 8720169768390 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x18 |
| Watt | 17W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling | CCT |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1500lm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140 |
| Gradenbundel (graden) | 120 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Montagebalken |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Montage | Opbouwmontage, Plafond |
| Armatuur Aansluiting | PI (Insteekaansluiting) |
| IP-Waarde | IP40/IP20 |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK04 - 0.50 Joule |
| Behuizing | Plastic |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Product Serie | CoreLine |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 600 |
| Breedte (mm) | 65 |
| Hoogte (mm) | 65 |

Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

Waarom Budgetlight?



Budgetprijzen gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren



Duurzame LED oplossingen